

CONTRÔLES FLXWAGE

1 VERSION

Version	Date	Description
1.0	06/06/2024	Version initiale
1.1	10/10/2024	<p><u>Déclarations de modification et annulations - clé technique</u></p> <p>Une déclaration existante est identifiée sur base de la combinaison « identification du débiteur / NISS du bénéficiaire / UUID de la relation » (et ne plus par la combinaison « numéro de ticket / identification du débiteur / NISS du bénéficiaire / UUID de la relation »). Il est interdit de mentionner le numéro de ticket dans une déclaration de modification ou dans ou une annulation.</p> <ul style="list-style-type: none">• modification des contrôles 90082-001, 90082-005, 90082-006, 00298-008, 00222-166• suppression des contrôles 00222-004, 00222-234, 00222-238, 00222-227, 00222-181, 00222-180 <p><u>Contrôle de l'UUID</u></p> <ul style="list-style-type: none">• modification du contrôle 00222-006• nouveau contrôle 00222-003 <p><u>Divers</u></p> <ul style="list-style-type: none">• nouveau contrôle 90619-207

2 CONTENU

1	Version	1
2	Contenu.....	1
3	Gravité d'anomalie.....	2
4	Contrôles par bloc et par zone.....	3
4.1	Bloc fonctionnel 90059: Formulaire.....	3
4.1.1	Zone 00296: identification du formulaire	3
4.1.2	Zone 00218: date de création du formulaire.....	3
4.1.3	Zone 00299: heure précise de création du formulaire	4
4.1.4	Zone 00110: statut de l'attestation	4
4.1.5	Zone 00297: type du formulaire	5
4.2	Bloc fonctionnel 90082: Référence	6
4.2.1	Zone 00221: type de référence.....	6
4.2.2	Zone 00298: origine de la référence	7
4.2.3	Zone 00222: numéro de référence	7
4.3	Bloc fonctionnel 90619: Débiteur	8
4.3.1	Zone 00014: numéro d'entreprise.....	8
4.3.2	Zone 00011: numéro ONSS.....	9

4.4	Bloc fonctionnel 90620: Bénéficiaire	10
4.4.1	Zone 00024: numéro d'identification de la sécurité sociale - NISS.....	10
4.5	Bloc fonctionnel 90621: Relation	11
4.5.1	Zone 01280: type de relation.....	11
4.6	Bloc fonctionnel 90622: calcul	12
4.6.1	Zone 01281: date de début de période de calcul	12
4.6.2	Zone 01282: date de fin de période de calcul.....	12
4.6.3	Zone 01053: date de calcul	13
4.7	Bloc fonctionnel 90623: caractéristiques.....	14
4.7.1	Zone 01285: date de début de période de validité.....	14
4.7.2	Zone 01286: date de fin de période de validité	14
4.7.3	Zone 00036: catégorie employeur	15
4.7.4	Zone 00037: code travailleur	15
4.8	Bloc fonctionnel 90624: élément financier	17
4.8.1	Zone 01283: type élément financier.....	17
4.8.2	Zone 01284: code élément financier	17
4.8.3	Zone 00068: fréquence en mois de paiement de la prime	18
4.8.4	Zone 01057: montant	18

3 GRAVITÉ D'ANOMALIE

La gravité est toujours indiquée entre parenthèses après le code erreur. Il y a deux valeurs possibles :

- B = erreur bloquante entraînant le rejet de la déclaration complète
- NB = erreur non bloquante n'entraînant pas le rejet de la déclaration

4 CONTRÔLES PAR BLOC ET PAR ZONE

4.1 BLOC FONCTIONNEL 90059: FORMULAIRE

1. CODE ERREUR 90059-091 (B): Erreur de séquence

L'ordre correct dans le schéma XML n'a pas été respecté.

2. CODE ERREUR 90059-001 (B): Non présent

Le bloc fonctionnel n'est pas présent.

3. CODE ERREUR 90059-163 (B): Formulaire non traitable

La valeur de la zone <Identification> ne correspond pas au type du fichier reçu.

4. CODE ERREUR 90059-452 (B): Impossible de déterminer une indication de temps

Ce contrôle n'est pas effectué en cas d'annulation (= zone 'statut de l'attestation' = '3').

Cette anomalie est signalée lorsque l'indication de temps pour vérifier le mandat historique n'a pas pu être calculée et qu'il n'y a pas de mandat entre le débiteur et l'expéditeur le jour du contrôle.

L'indication de temps comprend un ou plusieurs trimestres. Ceux-ci sont déterminés sur la base des dates de début et de fin de toutes les périodes de calcul reprises dans la déclaration.

4.1.1 ZONE 00296: IDENTIFICATION DU FORMULAIRE

1. CODE ERREUR 00296-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00296-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 00296-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.
Pour ce formulaire il s'agit de la valeur 'FLXWAGE'.

4.1.2 ZONE 00218: DATE DE CRÉATION DU FORMULAIRE

1. CODE ERREUR 00218-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00218-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 00218-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

4. CODE ERREUR 00218-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

- La valeur doit être supérieure ou égale à la date de production du formulaire concerné.
- La date ne peut pas se situer dans le futur.

4.1.3 ZONE 00299: HEURE PRÉCISE DE CRÉATION DU FORMULAIRE

1. CODE ERREUR 00299-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00299-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 00299-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

4. CODE ERREUR 00299-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

4.1.4 ZONE 00110: STATUT DE L'ATTESTATION

1. CODE ERREUR 00110-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00110-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 00110-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 00110-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

4.1.5 ZONE 00297: TYPE DU FORMULAIRE

1. CODE ERREUR 00297-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00297-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 00297-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

4.2 BLOC FONCTIONNEL 90082: RÉFÉRENCE

1. CODE ERREUR 90082-091 (B): Erreur de séquence

L'ordre correct dans le schéma XML n'a pas été respecté.

2. CODE ERREUR 90082-001 (B): Non présent

Sous le bloc 90621 Relation :

- Il faut déclarer un bloc avec une référence UUID (= zone 00298 - Origine de la référence == « 8 »).

3. CODE ERREUR 90082-005 (B): Interdit

Sous tous les blocs :

- Aucune référence avec le numéro de référence de la sécurité sociale (= zone 00298 Origine de la référence == « 2 », numéro de ticket) peut être déclarée.

4. CODE ERREUR 90082-006 (B): Trop d'occurrences avec les mêmes identifiants

Sous le bloc 90621 Relation :

- Un seul bloc avec une référence UUID (= zone 00298 - Origine de la référence == « 8 ») peut être spécifié par bloc parent.

4.2.1 ZONE 00221: TYPE DE RÉFÉRENCE

1. CODE ERREUR 00221-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00221-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 00221-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 00221-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire :

Sous le bloc 90059 « Formulaire » :

- La valeur ne peut pas être « 10 ».

Sous tout autre bloc, autre que le bloc 90059 « Formulaire » :

- La valeur ne peut pas être « 1 » et ne peut pas être « 3 ».

4.2.2 ZONE 00298: ORIGINE DE LA RÉFÉRENCE

1. CODE ERREUR 00298-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00298-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 00298-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 00298-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire :

Sous le bloc 90059 « Formulaire » :

- La valeur ne peut pas être «8 ».

4.2.3 ZONE 00222: NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

1. CODE ERREUR 00222-001 (B): Non présent

La zone « numéro de référence » doit être présente dans le bloc « référence ».

2. CODE ERREUR 00222-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone « Numéro de référence » ne doit pas être supérieure à celle définie dans le glossaire.

3. CODE ERREUR 00222-006 (B): Trop d'occurrences avec les mêmes identifiants

Sous tout autre bloc, autre que le bloc 90059 « Formulaire » :

- Chaque référence UUID ne peut apparaître qu'une seule fois dans une déclaration.
- Chaque référence UUID dans une déclaration originale ne peut pas déjà exister dans une déclaration acceptée précédemment.

4. CODE ERREUR 00222-166 (B): Le numéro de référence mentionné n'est pas connu ou est invalide

Sous tout autre bloc, autre que le bloc 90059 « Formulaire » :

- Sous le bloc 90621 « Relation » dans une déclaration de modification ou dans une annulation :
 - La référence UUID n'a pas été trouvée dans une déclaration acceptée précédemment pour la combinaison débiteur/bénéficiaire.

5. CODE D'ERREUR 00222-003 (B) : Invalide

Si la zone 00221 « Type de référence » est égale à 10 et la zone 00298 « Origine de la référence » est égale à 8, alors la zone « Numéro de référence » doit contenir un UUID valide au format 8-4-4-4-12 en caractères hexadécimaux.

4.3 BLOC FONCTIONNEL 90619: DÉBITEUR

1. CODE ERREUR 90619-091 (B): Erreur de séquence

L'ordre correct dans le schéma XML n'a pas été respecté.

2. CODE ERREUR 90619-151 (B): Pas identifiable

Ce code erreur est généré dans les situations suivantes :

- Si le numéro d'entreprise a été indiqué et qu'il n'existe pas dans le répertoire des employeurs.
- Si le numéro d'entreprise a été indiqué et qu'il existe dans le répertoire des employeurs, mais qu'il se réfère à un numéro ONSS provisoire.
- Si le numéro ONSS a été indiqué et qu'il n'existe pas dans le répertoire des employeurs.

3. CODE ERREUR 90619-155 (B): Pas ou plus de mandat

Ce code erreur indique que l'expéditeur de la déclaration n'est pas autorisé à envoyer une déclaration pour ce débiteur.

4. CODE ERREUR 90619-207 (B): Incompatible avec le numéro ONSS/PPL, le numéro d'entreprise et/ou le NISS

Dans la déclaration salaire flexi, l'employeur est identifié sur la base de son numéro ONSS ou sur la base de son numéro d'entreprise. Le déclarant peut soit déclarer uniquement le numéro ONSS, soit uniquement le numéro d'entreprise, soit les deux numéros simultanément.

Ce contrôle concerne le cas de figure dans lequel l'expéditeur déclare les deux numéros (numéro ONSS + numéro d'entreprise).

Si l'expéditeur déclare un numéro ONSS et un numéro d'entreprise dans un même formulaire, ces deux numéros doivent être cohérent. En d'autres mots, les deux numéros doivent concerner le même employeur.

Si le numéro ONSS et le numéro d'entreprise déclarés ne concernent pas le même employeur, l'anomalie bloquante 90619-2017 sera signalée.

4.3.1 ZONE 00014: NUMÉRO D'ENTREPRISE

1. CODE ERREUR 00014-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

2. CODE ERREUR 00014-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 00014-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

4. CODE ERREUR 00014-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

5. CODE ERREUR 00014-004 (B): Numéro de contrôle invalide

Le numéro est composé d'un numéro d'inscription et d'un numéro de contrôle invalide.

6. CODE ERREUR 00014-051 (B): Non repris au répertoire pour le trimestre de déclaration

Ce contrôle n'est pas effectué en cas d'annulation (= zone 'statut de l'attestation' = '3').

Le numéro d'entreprise doit être actif dans le répertoire des employeurs pendant au moins un jour parmi les différentes périodes de calcul reprises dans la déclaration.

4.3.2 ZONE 00011: NUMÉRO ONSS

1. CODE ERREUR 00011-002 (B): Non numérique

La zone « numéro ONSS » doit être numérique.

2. CODE ERREUR 00011-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 00011-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

4. CODE ERREUR 00011-004 (B): Numéro de contrôle invalide

Le numéro est composé d'un numéro d'inscription et d'un numéro de contrôle invalide.

5. CODE ERREUR 00011-051 (B): Non repris au répertoire pour le trimestre de déclaration

Ce contrôle n'est pas effectué en cas d'annulation (= zone 'statut de l'attestation' = '3').

Le numéro ONSS doit être actif dans le répertoire des employeurs pendant au moins un jour parmi les différentes périodes de calcul reprises dans la déclaration.

4.4 BLOC FONCTIONNEL 90620: BÉNÉFICIAIRE

1. CODE ERREUR 90620-091 (B): Erreur de séquence

L'ordre correct dans le schéma XML n'a pas été respecté.

2. CODE ERREUR 90620-001 (B): Non présent

Le bloc fonctionnel n'est pas présent.

4.4.1 ZONE 00024: NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS

1. CODE ERREUR 00024-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00024-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 00024-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 00024-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

5. CODE ERREUR 00024-004 (B): Numéro de contrôle invalide

Le NISS doit contenir un numéro de contrôle valide.

6. CODE ERREUR 00024-006 (B): Trop d'occurrences avec les mêmes identifiants

Un bénéficiaire ne peut apparaître qu'une seule fois par bloc « débiteur ».

7. CODE ERREUR 00024-151 (B): Pas identifiable

La personne physique visée par le NISS ne peut être identifiée.

8. CODE ERREUR 00024-152 (NB): Pas de relation de travail trouvée pour la période ou la date donnée

Effectuer le contrôle uniquement pour les employeurs et pas pour les tiers payant : si la personne physique a été identifiée, vérifier si l'employeur a introduit une déclaration DIMONA pour la personne physique. La période de calcul déclarée (délimitée par les dates de début et de fin de la période de calcul) doit chevaucher d'au moins un jour une période DIMONA avec le type de travailleur « FLX » chez l'employeur en question. Ceci est vérifié dans le fichier du personnel.

4.5 BLOC FONCTIONNEL 90621: RELATION

1. CODE ERREUR 90621-091 (B): Erreur de séquence

L'ordre correct dans le schéma XML n'a pas été respecté.

2. CODE ERREUR 90621-001 (B): Non présent

Le bloc fonctionnel n'est pas présent.

4.5.1 ZONE 01280: TYPE DE RELATION

1. CODE ERREUR 01280-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 01280-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 01280-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 01280-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

4.6 BLOC FONCTIONNEL 90622: CALCUL

1. CODE ERREUR 90622-091 (B): Erreur de séquence

L'ordre correct dans le schéma XML n'a pas été respecté.

2. CODE ERREUR 90622-001 (B): Non présent

Si le « statut de l'attestation » est « 0 » (= original) ou « 1 » (= modification), un bloc « calcul » doit être déclaré.

3. CODE ERREUR 90622-005 (B): Interdit

Si le « statut de l'attestation » est « 3 » (= annulation), aucun bloc « calcul » ne doit être déclaré.

4.6.1 ZONE 01281: DATE DE DÉBUT DE PÉRIODE DE CALCUL

1. CODE ERREUR 01281-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 01281-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 01281-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

4.6.2 ZONE 01282: DATE DE FIN DE PÉRIODE DE CALCUL

1. CODE ERREUR 01282-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 01282-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 01282-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

4. CODE ERREUR 01282-014 (B): Date de fin antérieure à la date de début

Si la valeur de la zone « date de fin de période de calcul » est inférieure à la valeur de la zone « date de début de période de calcul », ce code erreur est généré.

4.6.3 ZONE 01053: DATE DE CALCUL

1. CODE ERREUR 01053-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 01053-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 01053-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

4.7 BLOC FONCTIONNEL 90623: CARACTÉRISTIQUES

1. CODE ERREUR 90623-091 (B): Erreur de séquence

L'ordre correct dans le schéma XML n'a pas été respecté.

2. CODE ERREUR 90623-001 (B): Non présent

Le bloc fonctionnel n'est pas présent.

3. CODE ERREUR 90623-006 (B): Trop d'occurrences avec les mêmes identifiants

Il ne peut y avoir qu'un seul bloc « caractéristiques » par set de caractéristiques.

4.7.1 ZONE 01285: DATE DE DÉBUT DE PÉRIODE DE VALIDITÉ

1. CODE ERREUR 01285-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 01285-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 01285-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

4. CODE ERREUR 01285-008 (B): Pas dans le domaine de définition

~~La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.~~

Remarque : ce contrôle est sans objet et ne sera pas implémenté. Le code erreur 01285-008 sera supprimé du glossaire FLXWAGE lors de la prochaine release.

4.7.2 ZONE 01286: DATE DE FIN DE PÉRIODE DE VALIDITÉ

1. CODE ERREUR 01286-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 01286-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 01286-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

4. CODE ERREUR 01286-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

Remarque : ce contrôle est fonctionnellement identique au contrôle 01286-014. Le code erreur 01286-008 sera supprimé du glossaire FLXWAGE lors de la prochaine release.

5. CODE ERREUR 01286-014 (B): Date de fin antérieure à la date de début

Si la valeur de la zone « date de fin de période de validité » est inférieure à la valeur de la zone « date de début de période de validité », ce code erreur est généré.

4.7.3 ZONE 00036: CATÉGORIE EMPLOYEUR

1. CODE ERREUR 00036-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00036-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 00036-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 00036-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

5. CODE ERREUR 00036-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire :

- La catégorie d'employeur doit être reprise dans l'annexe 27.

4.7.4 ZONE 00037: CODE TRAVAILLEUR

1. CODE ERREUR 00037-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 00037-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 00037-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 00037-003 (B): Invalide

La valeur de cette zone ne respecte pas le format.

5. CODE ERREUR 00037-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire :

- Le code travailleur doit exister dans l'annexe 2 (code présence 1 ou 3).
Valeurs autorisées dans cette phase : 050 et 450.

4.8 BLOC FONCTIONNEL 90624: ÉLÉMENT FINANCIER

1. CODE ERREUR 90624-091 (B): Erreur de séquence

L'ordre correct dans le schéma XML n'a pas été respecté.

2. CODE ERREUR 90624-001 (B): Non présent

Le bloc fonctionnel n'est pas présent.

3. CODE ERREUR 90624-006 (B): Trop d'occurrences avec les mêmes identifiants

Pour chaque calcul, un élément (combinaison type d'élément financier / code d'élément financier / fréquence en mois de paiement de la prime) ne peut apparaître qu'une seule fois.

4.8.1 ZONE 01283: TYPE ÉLÉMENT FINANCIER

1. CODE ERREUR 01283-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 01283-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 01283-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 01283-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

4.8.2 ZONE 01284: CODE ÉLÉMENT FINANCIER

1. CODE ERREUR 01284-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 01284-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 01284-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 01284-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire :

- La valeur dans la zone n'est pas reprise dans l'annexe FLXWAGE1 - Codification des rémunérations. Valeurs autorisés dans cette phase : 0001001000 et 0002001000.
- La valeur doit être autorisée pour le trimestre correspondant.

4.8.3 ZONE 00068: FRÉQUENCE EN MOIS DE PAIEMENT DE LA PRIME

1. CODE ERREUR 00068-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

2. CODE ERREUR 00068-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

3. CODE ERREUR 00068-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.

4. CODE ERREUR 00068-001 (B): Non présent

Cette zone est obligatoirement présente si :

- Le code élément financier concerne une prime (dans cette phase : 0002001000).

4.8.4 ZONE 01057: MONTANT

1. CODE ERREUR 01057-001 (B): Non présent

La zone est obligatoirement présente dans le bloc fonctionnel.

2. CODE ERREUR 01057-002 (B): Non numérique

La valeur de cette zone doit être numérique.

3. CODE ERREUR 01057-093 (B): Longueur incorrecte

La longueur de la zone doit être conforme au glossaire.

4. CODE ERREUR 01057-008 (B): Pas dans le domaine de définition

La valeur de cette zone doit répondre aux conditions reprises dans le glossaire.